

# DMR202

Enceinte bluetooth Batterie/Secteur (Produit seul)

Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son affichage digital

Code EAN : 0088381857284



**LXT**  
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**CXT**  
4 | 2 | 1.5 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**12V max**  
**CXT**

**14.4V**  
LITHIUM-ION

**18V**  
LITHIUM-ION

**HYBRIDE**

**Bluetooth®**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Type d'énergie	Batterie/Secteur
Tension	18 / 230 V

### Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Batt. compatibles	Li-Ion 10,8V CXT/ 14,4V / 18V

### Capacités spécifiques

Enceinte	3,5 Watt
Ø enceinte	Boomer/Tweeter : 101,6/36 mm

### Général

Caractéristiques port USB	5 V / 2,1 A
Dimensions (L x l x h)	211 x 206 x 199 mm
Poids net EPTA	2,7 à 3,3 kg
Classe d'étanchéité	IP64

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X SE00000792 adaptateur secteur

## AVANTAGES PRODUIT

- 2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence).
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
- Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230V.
- Compatible avec batteries Li-Ion 10,8V CXT, 14,4V et 18V à empreinte standard.
- 1 entrée USB pour recharger des portables ou autre produit compatible...
- Pratique : Poignée facilitant le transport.

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Adaptateur secteur pour radios de chantier (SE00000501, SE00000792)